		Numéros de produit Philips visés											
		9290022384 (552448) 9290022385 (552406)											
		Boîtier mural											
		Lutron								Leviton			
Fabricant du transformateur	N° de modèle	CTELV-303P	DVELV-300P	MAELV-600	MALV-600	NLV-600 2	NTLV-600	RRD-6NA 2	SLV-600P	6613	6615	IPE04 1	IPM10
GE/LighTech	LET-60	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	/	NR	NR	/
GE/LighTech	LET-60-LW			NR	NR	NR	NR	NR	NR	/		NR	/
GE/LighTech	LET-75	NR	NR	NR	NR	NR	NR		NR	/		NR	/
Hatch	RS12-150	NR			NR	NR	NR	NR	NR	/	NR		/
Hatch	RS12-15M-LED†			NR	NR	NR	NR	NR	NR	/	NR	NR	/
Hatch	RS12-60M			NR	NR	NR	NR	NR	NR	/		NR	/
Hatch	RS12-60M-LED†			NR	NR	NR	NR	NR	NR	/	NR	NR	/
Hatch	RS12-80M			NR	NR	NR	NR	NR	NR	/	NR	NR	/
Keystone	KTET-150-1-SCP-DIM			NR	NR	NR	NR	NR	NR	/	NR	NR	/
Keystone	KTET-60-1-SCP-DIM-AL			NR	NR	NR	NR	NR	NR	/			/
Keystone	KTET-60-1-WC-F			NR	NR	NR	NR	NR	NR	/			/
Keystone	KTET-75-1-SCP-DIM-HV-AL			NR	NR	NR	NR	NR	NR	/			/
Luminiz	TRP60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Philips	71A9743	NR	NR	NR	NR	NR		NR	NR	/	NR	NR	/

		Numéros de produit Philips visés											
		9290022391(552422)											
		Boîtier mural											
		Lutron								Leviton			
Fabricant du transformateur	N° de modèle	CTELV-303P	DVELV-300P	MAELV-600	MALV-600	NLV-600 2	NTLV-600	RRD-6NA 2	SLV-600P	6613	6615	IPE04 1	IPM10
GE/LighTech	LET-60	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	/			/
GE/LighTech	LET-60-LW									/			/
GE/LighTech	LET-75									/			/
Hatch	RS12-150									/			/
Hatch	RS12-15M-LED†									/			/
Hatch	RS12-60M									/			/
Hatch	RS12-60M-LED†									/			/
Hatch	RS12-80M									/			/
Keystone	KTET-150-1-SCP-DIM									/			/
Keystone	KTET-60-1-SCP-DIM-AL									/			/
Keystone	KTET-60-1-WC-F									/			/
Keystone	KTET-75-1-SCP-DIM-HV-AL									/			/
Luminiz	TRP60									/			/
Philips	71A9743									/			/

		Numéros de produit Philips visés											
		9290022399 (552398)											
		Boîtier mural											
		Lutron								Leviton			
Fabricant du transformateur	N° de modèle	CTELV-303P	DVELV-300P	MAELV-600	MALV-600	NLV-600 2	NTLV-600	RRD-6NA 2	SLV-600P	6613	6615	IPE04 1	IPM10
GE/LighTech	LET-60				NR	NR	NR		NR	/			NR
GE/LighTech	LET-60-LW				NR	NR	NR		NR	/			NR
GE/LighTech	LET-75		NR		NR	NR	NR	NR	NR	/			NR
Hatch	RS12-150				NR	NR	NR		NR	/			NR
Hatch	RS12-15M-LED†				NR	NR	NR	NR	NR	/	NR		NR
Hatch	RS12-60M	NR		NR	NR	NR	NR	NR	NR	/	NR		NR
Hatch	RS12-60M-LED†			NR	NR	NR	NR	NR	NR	/	NR	NR	NR
Hatch	RS12-80M			NR	NR	NR	NR		NR	/	NR	NR	NR
Keystone	KTET-150-1-SCP-DIM			NR	NR	NR	NR	NR	NR	/	NR	NR	NR
Keystone	KTET-60-1-SCP-DIM-AL			NR	NR	NR	NR	NR	NR	/	NR	NR	NR
Keystone	KTET-60-1-WC-F			NR	NR	NR	NR	NR	NR	/			NR
Keystone	KTET-75-1-SCP-DIM-HV-AL				NR	NR	NR		NR	/	NR		NR
Luminiz	TRP60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Philips	71A9743	NR	NR	NR			NR				NR	NR	







Fabricant du transformateur	N° de modèle	SANS GRADATEUR / Nombre de lampes 1	2	3	4	5	6	SANS GRADATEUR / Nombre de lampes 1	2	3	4	5	6	SANS GRADATEUR / Nombre de lampes 1	2	3	4	5	6
GE/LighTech	LET-60																		
GE/LighTech	LET-60-LW																		
GE/LighTech	LET-75-LW																		
GE/LighTech	LET-75-277-R	/												/					
Hatch	RS12-150																		
Hatch	RS12-15M-LED†																		
Hatch	RS12-60M																		
Hatch	RS12-60M-LED†																		
Hatch	RS12-80-277M													/					
Hatch	RS12-80M																		
Keystone	KTET-150-1-SCP-DIM	NR																	
Keystone	KTET-60-1-SCP-DIM-AL																		
Keystone	KTET-60-1-WC-F																		
Keystone	KTET-75-1-SCP-DIM-HV-AL																		
Keystone	KTET-75-2-SCP-RJS	/												/					
Philips	71A9743	NR																	
Philips	71A9833	/												/					

1 Selon l'application, un bruit audible peut se produire avec ce gradateur.
2 Ce gradateur offre un réglage du seuil minimal de gradation pour optimiser le rendement.
† Moins de trois (3) transformateurs de ce modèle doivent être raccordés à une même dérivation du réseau électrique.

LÉGENDE (Un ou plusieurs des comportements décrits dans le groupe peuvent se manifester.)

	Aucun papillotement au-dessus de 10 %.
	Aucun papillotement au-dessus de 30 %.
NR	Combinaison gradateur/lampe non recommandée.
/	Non testé.

Remarques :
(1) La charge du transformateur est limitée à 20 % de sa puissance nominale pour lampes halogènes, sauf indication contraire du fabricant.
(2) Nombre de lampes = (puissance du transformateur en watts × 20 %) / (puissance de la lampe en watts).
(3) Cette règle de déclassement ne s'applique pas aux transformateurs conçus pour les charges à DEL.
(4) Essai effectué avec 1 lampe.
(5) L'absence d'un transformateur dans ce tableau ne signifie pas qu'il est incompatible.
** Minimum de 2 lampes *** Minimum de 3 lampes

Numéros de produit Philips visés



ExpertColor

9290030808 (573584)
9290030810 (573600)
9290030811 (573618)
9290030814 (573642)

Fabricant du transformateur	N° de modèle	Boîtier mural – Lutron							Boîtier mural – Leviton			Panneau – Lutron		
		CTELV-303P	DVELV-300P	MAELV-600	MALV-600	NTLV-600	RRD-6NA 2	SLV-600P	6615	IPE041	DSM10	GP (Harrier) Carte avec PHPM-WMX -120 2	HW/LP-RPM -4U-120 2	LCP-1Q1A-120FT avec RPM-4A-120 2
GE/LighTech	LET-60				NR	NR		NR			NR			
GE/LighTech	LET-60-LW	NR	NR		NR	NR		NR			NR			
GE/LighTech	LET-75				NR	NR		NR		NR	NR			
Hatch	RS12-150	NR		**	NR	NR		NR			NR			
Hatch	RS12-15M-LED†				NR	NR		NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Hatch	RS12-60M	NR			NR	NR		NR			NR			
Hatch	RS12-60M-LED†				NR	NR		NR	NR		NR		NR	NR
Hatch	RS12-80M				NR	NR		NR			NR	NR	**	**
Keystone	KTET-150-1-SCP-DIM	NR			NR	NR		NR			NR	**	**	**
Keystone	KTET-60-1-SCP-DIM-AL	NR			NR	NR		NR			NR			
Keystone	KTET-60-1-WC-F	NR		NR	NR	NR		NR			NR			
Keystone	KTET-75-1-SCP-DIM-HV-AL	NR			NR	NR		NR	NR		NR			
Philips	71A9743	NR	NR	NR	NR				NR	NR				

Fabricant du transformateur	N° de modèle	SANS GRADATEUR / Nombre de lampes			
		1	2	3	4
GE/LighTech	LET-60				
GE/LighTech	LET-60-LW				
GE/LighTech	LET-75				
GE/LighTech	LET-75-277-R	/			
Hatch	RS12-150				
Hatch	RS12-15M-LED†				
Hatch	RS12-60M				
Hatch	RS12-60M-LED†				Papillotement
Hatch	RS12-80-277M				
Hatch	RS12-80M				
Keystone	KTET-150-1-SCP-DIM				
Keystone	KTET-60-1-SCP-DIM-AL				
Keystone	KTET-60-1-WC-F				
Keystone	KTET-75-1-SCP-DIM-HV-AL				
Keystone	KTET-75-2-SCP-RJS				
Luminiz	TRP60				
Philips	71A9743				
Philips	71A9833	/			
WAC Lighting	EN-1260-R2				

Numéros de produit Philips visés



9290030803 (573535)
9290030805 (573550)
9290030806 (573568)

Fabricant du transformateur	N° de modèle	Boîtier mural – Lutron							Boîtier mural – Leviton			Panneau – Lutron		
			DVELV-300P	MAELV-600	MALV-600	NTLV-600	RRD-6NA 2	SLV-600P	6615	IPE041	DSM10	GP (Harrier) Carte avec PHPM-WMX -120 2	HW/LP-RPM -4U-120 2	LCP-1Q1A-120FT avec RPM-4A-120 2
GE/LighTech	LET-60				NR	NR		NR			NR			
GE/LighTech	LET-60-LW	NR	NR		NR	NR		NR			NR			
GE/LighTech	LET-75				NR	NR		NR		NR	NR			
Hatch	RS12-150	NR			NR	NR		NR			NR			
Hatch	RS12-15M-LED†				NR	NR		NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Hatch	RS12-60M	NR			NR	NR		NR			NR			
Hatch	RS12-60M-LED†				NR	NR		NR	NR		NR		NR	NR
Hatch	RS12-80M				NR	NR		NR			NR	*		
Keystone	KTET-150-1-SCP-DIM	NR	NR	**	NR	NR	NR	NR		**	NR	**	**	**
Keystone	KTET-60-1-SCP-DIM-AL	NR			NR	NR		NR			NR			
Keystone	KTET-60-1-WC-F	NR		NR	NR	NR		NR			NR			
Keystone	KTET-75-1-SCP-DIM-HV-AL	NR			NR	NR		NR	NR		NR			
Philips	71A9743	NR	NR	NR	NR				NR	NR				

Fabricant du transformateur	N° de modèle	SANS GRADATEUR / Nombre de lampes			
		1	2	3	4
GE/LighTech	LET-60				
GE/LighTech	LET-60-LW				
GE/LighTech	LET-75				
GE/LighTech	LET-75-277-R	/			
Hatch	RS12-150				
Hatch	RS12-15M-LED†		Papillotement		
Hatch	RS12-60M				
Hatch	RS12-60M-LED†				
Hatch	RS12-80-277M				
Hatch	RS12-80M				
Keystone	KTET-150-1-SCP-DIM				
Keystone	KTET-60-1-SCP-DIM-AL				
Keystone	KTET-60-1-WC-F				
Keystone	KTET-75-1-SCP-DIM-HV-AL				
Keystone	KTET-75-2-SCP-RJS				
Luminiz	TRP60				
Philips	71A9743				
Philips	71A9833	/			
WAC Lighting	EN-1260-R2				

1 Selon l'application, un bruit audible peut se produire avec ce gradateur.
2 Ce gradateur offre un réglage du seuil minimal de gradation pour optimiser le rendement.
† Moins de trois (3) transformateurs de ce modèle doivent être raccordés à une même dérivation du réseau électrique.

LÉGENDE (Un ou plusieurs des comportements décrits dans le groupe peuvent se manifester.)

	Aucun papillotement au-dessus de 10 %.
	Aucun papillotement au-dessus de 30 %.
NR	Combinaison gradateur/lampe non recommandée.
/	Non testé.

Remarques :
(1) La charge du transformateur est limitée à 20 % de sa puissance nominale pour lampes halogènes, sauf indication contraire du fabricant.
(2) Nombre de lampes = (puissance du transformateur en watts × 20 %) / (puissance de la lampe en watts).
(3) Cette règle de déclassement ne s'applique pas aux transformateurs conçus pour les charges à DEL.
(4) Essai effectué avec 1 lampe.
(5) L'absence d'un transformateur dans ce tableau ne signifie pas qu'il est incompatible.
** Minimum de 2 lampes *** Minimum de 3 lampes

Numéros de produit Philips visés	
	9290030762 (573865) 9290030763 (573873) 9290030764 (573881) 9290030765 (573899)

Fabricant du transformateur	N° de modèle	Boîtier mural – Lutron							Boîtier mural – Leviton			Panneau – Lutron		
		CTELV-303P	DVELV-300P	MAELV-600	MALV-600	NTLV-600	RRD-6NA 2	SLV-600P	6615	IPE04 1	DSM10	GP (Harrier) Carte avec PHPM-WMX -120 2	HW/LP-RPM -4U-120 2	LCP-1Q1A-120FT avec RPM-4A-120 2
GE/LighTech	LET-60				NR	NR		NR			NR			
GE/LighTech	LET-60-LW	NR	NR		NR	NR		NR		NR	NR			
GE/LighTech	LET-75				NR	NR		NR		NR	NR			
Hatch	RS12-150	NR		**	NR	NR		NR	**		NR			
Hatch	RS12-15M-LED†				NR	NR		NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Hatch	RS12-60M	NR			NR	NR		NR		NR	NR			
Hatch	RS12-60M-LED†				NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR		NR	NR
Hatch	RS12-80M				NR	NR	NR	NR		NR	NR		**	**
Keystone	KTET-150-1-SCP-DIM	NR			NR	NR		NR	**		NR			
Keystone	KTET-60-1-SCP-DIM-AL	NR			NR	NR		NR			NR			
Keystone	KTET-60-1-WC-F	NR		NR	NR	NR		NR			NR			
Keystone	KTET-75-1-SCP-DIM-HV-AL	NR			NR	NR		NR	NR		NR			
Philips	71A9743	NR	NR	NR	NR				NR	NR				

Fabricant du transformateur	N° de modèle	SANS GRADATEUR / Nombre de lampes			
		1	2	3	4
GE/LighTech	LET-60				
GE/LighTech	LET-60-LW				
GE/LighTech	LET-75				
GE/LighTech	LET-75-277-R	/			
Hatch	RS12-150				
Hatch	RS12-15M-LED†		Papillotement		
Hatch	RS12-60M				
Hatch	RS12-60M-LED†				Papillotement
Hatch	RS12-80-277M				
Hatch	RS12-80M				
Keystone	KTET-150-1-SCP-DIM				
Keystone	KTET-60-1-SCP-DIM-AL				
Keystone	KTET-60-1-WC-F				
Keystone	KTET-75-1-SCP-DIM-HV-AL				
Keystone	KTET-75-2-SCP-RJS				
Luminiz	TRP60				
Philips	71A9743				
Philips	71A9833	/			
WAC Lighting	EN-1260-R2				

Numéros de produit Philips visés	
	9290030725 (573907) 9290030726 (573915) 9290030727 (573931) 9290030728 (573949) 9290030729 (573955)

Fabricant du transformateur	N° de modèle	Boîtier mural – Lutron							Boîtier mural – Leviton			Panneau – Lutron		
			DVELV-300P	MAELV-600	MALV-600	NTLV-600	RRD-6NA 2	SLV-600P	6615	IPE04 1	DSM10	GP (Harrier) Carte avec PHPM-WMX -120 2	HW/LP-RPM -4U-120 2	LCP-1Q1A-120FT avec RPM-4A-120 2
GE/LighTech	LET-60	NR			NR	NR		NR		NR	NR			
GE/LighTech	LET-60-LW	NR	NR		NR	NR		NR			NR			
GE/LighTech	LET-75	**			NR	NR		NR		NR	NR			
Hatch	RS12-150	NR		**	NR	NR		NR			NR			
Hatch	RS12-15M-LED†				NR	NR		NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Hatch	RS12-60M	NR			NR	NR		NR		NR	NR			
Hatch	RS12-60M-LED†				NR	NR		NR	NR		NR		NR	NR
Hatch	RS12-80M				NR	NR		NR		NR	NR	*		
Keystone	KTET-150-1-SCP-DIM	NR			NR	NR		NR			NR			
Keystone	KTET-60-1-SCP-DIM-AL	NR			NR	NR		NR			NR			
Keystone	KTET-60-1-WC-F	NR		NR	NR	NR		NR			NR			
Keystone	KTET-75-1-SCP-DIM-HV-AL	NR		**	NR	NR		NR	NR		NR			
Philips	71A9743	NR	NR	NR	NR				NR	NR				

Fabricant du transformateur	N° de modèle	SANS GRADATEUR / Nombre de lampes			
		1	2	3	4
GE/LighTech	LET-60				
GE/LighTech	LET-60-LW				
GE/LighTech	LET-75				
GE/LighTech	LET-75-277-R	/			
Hatch	RS12-150				
Hatch	RS12-15M-LED†				
Hatch	RS12-60M				
Hatch	RS12-60M-LED†				Papillotement
Hatch	RS12-80-277M				
Hatch	RS12-80M				
Keystone	KTET-150-1-SCP-DIM				
Keystone	KTET-60-1-SCP-DIM-AL				
Keystone	KTET-60-1-WC-F				
Keystone	KTET-75-1-SCP-DIM-HV-AL				
Keystone	KTET-75-2-SCP-RJS				
Luminiz	TRP60				
Philips	71A9743				
Philips	71A9833	/			
WAC Lighting	EN-1260-R2				

1 Selon l'application, un bruit audible peut se produire avec ce gradateur.
2 Ce gradateur offre un réglage du seuil minimal de gradation pour optimiser le rendement.
† Moins de trois (3) transformateurs de ce modèle doivent être raccordés à une même dérivation du réseau électrique.

LÉGENDE (Un ou plusieurs des comportements décrits dans le groupe peuvent se manifester.)

	Aucun papillotement au-dessus de 10 %.
	Aucun papillotement au-dessus de 30 %.
NR	Combinaison gradateur/lampe non recommandée.
/	Non testé.

Remarques :
(1) La charge du transformateur est limitée à 20 % de sa puissance nominale pour lampes halogènes, sauf indication contraire du fabricant.
(2) Nombre de lampes = (puissance du transformateur en watts × 20 %) / (puissance de la lampe en watts).
(3) Cette règle de déclassement ne s'applique pas aux transformateurs conçus pour les charges à DEL.
(4) Essai effectué avec 1 lampe.
(5) L'absence d'un transformateur dans ce tableau ne signifie pas qu'il est incompatible.
** Minimum de 2 lampes *** Minimum de 3 lampes

Numéros de produit Philips visés	
 Warm Glow	9290030871 (574400) 9290030872 (574418)

		Boîtier mural										Panneau		
		Lutron							Leviton			Lutron		
Fabricant du transformateur	N° de modèle	CTELV-303P	DVELV-300P	MAELV-600	MALV-600	NTLV-600	RRD-6NA 2	SLV-600P	6615	IPE041	DSM10	GP (Harrier) Carte avec PHPM-WMX -120 2	HW/LP-RPM -4U-120 2	LCP-1Q1A-120FT avec RPM-4A-120 2
GE/LighTech	LET-60			NR	NR	NR		NR			NR	**		
GE/LighTech	LET-60-LW				NR	NR		NR			NR			
GE/LighTech	LET-75				NR	NR		NR			NR			
Hatch	RS12-150				NR	NR		NR			NR			
Hatch	RS12-15M-LED†				NR	NR		NR	NR		NR	NR	NR	NR
Hatch	RS12-60M				NR	NR		NR			NR			
Hatch	RS12-60M-LED†				NR	NR		NR			NR		NR	NR
Hatch	RS12-80M				NR	NR		NR			NR		NR	NR
Keystone	KTET-150-1-SCP-DIM				NR	NR		NR			NR	NR		
Keystone	KTET-60-1-SCP-DIM-AL				NR	NR		NR			NR			
Keystone	KTET-60-1-WC-F				NR	NR		NR			NR			
Keystone	KTET-75-1-SCP-DIM-HV-AL				NR	NR		NR						
Philips	71A9743	NR	NR	NR	NR		NR		NR	NR				

Fabricant du transformateur	N° de modèle	SANS GRADATEUR / Nombre de lampes			
		1	2	3	4
GE/LighTech	LET-60				
GE/LighTech	LET-60-LW				
GE/LighTech	LET-75				
GE/LighTech	LET-75-277-R	Papillotement	Papillotement		
Hatch	RS12-150				
Hatch	RS12-15M-LED†				
Hatch	RS12-60M				
Hatch	RS12-60M-LED†				
Hatch	RS12-80-277M	Papillotement	Papillotement		
Hatch	RS12-80M				
Keystone	KTET-150-1-SCP-DIM				
Keystone	KTET-60-1-SCP-DIM-AL				
Keystone	KTET-60-1-WC-F				
Keystone	KTET-75-1-SCP-DIM-HV-AL				
Keystone	KTET-75-2-SCP-RJS	Papillotement	Papillotement		
Luminiz	TRP60				
Philips	71A9743				
Philips	71A9833	/			
WAC Lighting	EN-1260-R2				

1 Selon l'application, un bruit audible peut se produire avec ce gradateur.
2 Ce gradateur offre un réglage du seuil minimal de gradation pour optimiser le rendement.
† Moins de trois (3) transformateurs de ce modèle doivent être raccordés à une même dérivation du réseau électrique.

LÉGENDE (Un ou plusieurs des comportements décrits dans le groupe peuvent se manifester.)

	Aucun papillotement au-dessus de 10 %.
	Aucun papillotement au-dessus de 30 %.
NR	Combinaison gradateur/lampe non recommandée.
/	Non testé.

Remarques :
(1) La charge du transformateur est limitée à 20 % de sa puissance nominale pour lampes halogènes, sauf indication contraire du fabricant.
(2) Nombre de lampes = (puissance du transformateur en watts × 20 %) / (puissance de la lampe en watts).
(3) Cette règle de déclassement ne s'applique pas aux transformateurs conçus pour les charges à DEL.
(4) Essai effectué avec 1 lampe.
(5) L'absence d'un transformateur dans ce tableau ne signifie pas qu'il est incompatible.
** Minimum de 2 lampes *** Minimum de 3 lampes



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les renseignements fournis dans le présent document peuvent être modifiés sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité et décline toute responsabilité à l'égard des mesures prises sur la foi de ces renseignements. Ce document ne constitue pas une offre commerciale et ne fait partie d'aucun devis ni contrat, sauf entente contraire avec Signify.

Signify North America Corporation
200 Franklin Square Drive,
Somerset, NJ 08873
Téléphone : 855-486-2216

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Téléphone : 800-668-9008

Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.

08/2025 philips.com/lighting